# **LED SWING BAR-36PIXEL**



## 仕様

LED: 36 (R、B、G=各36)

モード: スタンドアローン/ DMX512

マスター&スレーブ/サウンドトゥライト

DMXチャンネル:  $mode1=12ch\sim mode7=113ch$ 

入力電圧: A C 9 0~260 V (オート)

1. 08A@100V, 0. 54A@200V

ビームアングル: 25° Tilt: 270°

電源入出力: NEUTRIK® POWERCON®

DMXコネクタ: 5 p i n サイズ: 1100×83×141mm

重量: 9.5 kg

## DMX 各モード詳細

mode1:1×36LEDブロック

•••••••

mode2:3×12LEDブロック

•••••••

mode3:4×9LEDブロック

mode4:6×6LEDブロック

000000 ••••••• mode5:9×4LEDブロック

•••••• mode6:12×3LEDブロック

mode7:36LEDセパレート

### システム構成



電源は最大4台まで接続可能

### 寸法図

